

NICE / A924 KOMTRL ÜNİTESİ - SUMO MOTOR BAĞLANTISI

220 V Nötr	1	
220V Faz	2	
Motor + ucu	5	→ Motor üstünde 1 veya 2
Motor - ucu	6	→ Motor üstünde 2 veya 1
Encoder 1.nci ucu	7	→ Motor üstünde 3 veya 4
Encoder 2.nci ucu	8	→ Motor üstünde 4 veya 3
24 V - ucu	15	
24 V + ucu	16	
Otrak uç	17	
Acil stop	21	
1.nci Fotosel	22	
2.nci Fotosel	23	
Aç-Dur-Kapat-Dur	24	
Açma	25	
Kapatma	26	
Kısmi Açma	27	
Loop Dedektor Besleme (24V)	15 - 16	
Loop Dedektor Kontak Uçları	17 - 25	
Acil Stop (köprülenecek)	17 - 21	
1.inci Fotosel Kontak Uçları	17 - 22	
2.nci Fotosel (köprülenecek)	17 - 23	
Aç-Dur-Kapat-Dur	17 - 24	
Açma	17 - 25	
Kapatma	17 - 26	
Kısmi Açma	17 - 27	

PROGRAMLAMA

- 1) Kapının açılmış haldeki son durduğu noktaya raylar üstünde stop koymak gerekir.
- 2) Kapıyı manuel halde yerden 80 -100 cm yukarda açık kalacak duruma getir ve manueli iptal et.
- 3) 10' lu depswitch'in 1 ve 10 numarasını "on" durumuna, 2' li depswitch'in 1 numarasını "on" durumuna getir ve sar butonlardan aşağıda olanına bas.
- 4) Kapı aşağı doğru hareket etmeli.Açılmaya gidiyorsa motorun ve encoderin giriş uçlarını değiştirip tekrar dene.
- 5) Kapı kapanmaya gidip yere basacak ve açılmaya doğru gidecektir.
- 6) Kapı açılma noktasında stoplara dayandıktan sonra tekrar kapanmaya geçecektir.
- 7) Kapı tamamen kapandıktan sonra duracaktır.Bundan sonra 10' lu depswitch'in 10 numarasını ve 2' li depswitch'in 1 numarasını "of" durumuna getir.